

Syntezer przeznaczony jest do przechowywania komunikatu słownego o alarmie. Współpracuje z centralami: CA64, CA10, CA6 i CA8V2. Komunikat pamiętany jest także po odłączeniu zasilania.

Opis

Syntezer wyposażony jest w dwa gniazda słuchawkowe. Jedno gniazdo (oznaczone LINE OUT) umożliwia podsłuch linii telefonicznej, drugie gniazdo (REPORT OUT) umożliwia kontrolę dokonanego nagrania. Dioda LED sygnalizuje nagrywanie. Przycisk PLAY startuje odczyt kontrolny komunikatu. Drugi przycisk REC przeznaczony jest do nagrywania komunikatu. Mikrofon umieszczony jest wewnątrz obudowy.

Zapis komunikatu

Nacisnąć przycisk REC i podyktować komunikat (cały czas naciskając przycisk). Zwolnienie przycisku kończy proces nagrywania komunikatu. Po zapełnieniu pamięci komunikatu dioda LED gaśnie.

Dane techniczne

Maksymalna długość komunikatu	16 sek.
Pobór prądu (spoczynkowego)	3 mA
Maksymalny pobór prądu.....	18 mA
Napięcie zasilania	9 ... 16V
Masa	35g

|

|

—

+

+

—

—

+

+

—

|

|