

B1 Spetsifikatsioon

Nr.	Pos	Nimetus ja tehniline iseloomustus	Tüüp	Märkus	Ühik	Kogus
Välisvõrgud						
MP maakaabelliin 0,4kV, kaablikaitse						
1	1W1	Alumiiniumjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 1kV kaabel	AI 4G185		m	150
2	1W2	Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 1kV kaabel	MCMK2x2,5/2,5		m	140
3	1W3	Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 1kV kaabel	MCMK4x1,5/1,5		m	35
4	W1.1	Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 1kV kaabel	MCMK2x6/6		m	200
5		Isoleersõrmik	95..185mm ²		kmpl	2
6		Kaablikaitsetoru PVC (survetugevus 450N)	De50		m	330
7		Kaablikaitsetoru PVC (survetugevus 450N)	De110		m	144
Valgustid, akuseadmed, ballastid, dimmerid, moodulid, lisad						
8	V11	Leed lampidega 80W/5770lm/ tänavavalgusti min IP65	*) Glamox O48 LED 6000 HF 740 WBA ALU	LOR=100%	tk	7
9		Valgusti kaitsmete komplekt 6A			tk	7
10		Valgusti metallmast 6m			tk	7
11		Metallmasti raudbetoonjaland	6m mastile		tk	7
12		Kaitsekumm			tk	7
Installatsiooni kaablid, juhid, kaablikaitse						
13		Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 1kV kaabel	PPJ3G1,5	valgusti masti sisse	m	50
Installatsiooni tarvikud, kompleksed seadmed						
14		Seadmekarp IP44, pinnapealne			tk	1
15		PIR-andur IP44, pinnapealne			tk	1
Kaabelliinide tarvikud						
16		Kaabli kaitselint	klass C		m	138
17		Kaabli hoiatuslint	85x 0,08		m	285
18		Abimaterjalid ja tähistused			kpl	1
19		Liiv *)			m ³	30
20		Kruus *)			m ³	3

Märkused

1. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda loetelus toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, ka muud abimaterjalid, mida loetelus ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.

2. Valgustite asendamisel tuleb lähtuda ülalkirjeldatud valgustite tehnilistest parameetritest ning valgusjaotuse diagrammidest. Valgusallikad valida vastavalt valgustitele.

3. Kaablite ja juhtmete kogused on arvestatud projektsioonina.

4. Kui joonistel ja ehituskirjelduses kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud loetelus mittetoodud materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.

Materjalide asendamisel lähtuda loetelus toodud parameetritest

5. Kaablitele arvestada 5% varu.

*) Kogused täpustada kohapeal